



# Leichte mobile Drucker

ideal zum Drucken unterwegs

Datenblatt RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



## Unsere bisher leichtesten mobilen Drucker

Die mobilen RJ-Drucker eignen sich ideal zum Drucken von Belegen, Karten und Etiketten.

Die leichten und kompakten 2 Zoll und 3 Zoll Belegdrucker verfügen über eine Reihe von Schnittstellenoptionen und lassen sich dank der unterstützten Druckerbefehlssprachen und der kostenlosen Software Development Kits problemlos in bestehenden Systeme integrieren.

### Hauptmerkmale:

- Drucken Sie Belege und Etiketten in 2 Zoll oder 3 Zoll Breite
- Tragbares und kompaktes Design: Erfolgreicher Falltest aus 2,5 m Höhe und Schutzart IP54 mit optionalem Gehäuse
- Vielseitig mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Schnittstellen
- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 101 mm/Sek.
- Batterieanzeige für LED-Ladestatus
- Einfach integrierbar mit iOS® und Android dank kostenlosem SDK
- Kompatibel mit Windows®

Kompaktes und ultraleichtes Design

Unterstützung für tragere Medien (Händler-Option)

WLAN - 2,4 GHz und 5 GHz Unterstützung)<sup>1</sup>



Bluetooth Schnittstelle

NFC für einfache Kopplung

Unterstützung von Druckerbefehlssprachen

## Allgemein

<b>Lieferumfang</b>	Gurt Clip Netzteil Akku Dokumentation
<b>Sprachunterstützung</b>	Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italian, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska

## Abmessung und Gewicht

<b>Ohne Karton (mit Akku)</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> 79 mm (B) x 116 mm (T) x 36,5 mm (H) 215g
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> 105 mm (B) x 116 mm (T) x 49,5 mm (H) 375g

## Funktionen

<b>Druckverfahren</b>	Thermodirekt
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	101 mm/Sek.
<b>Druckbreite (max.)</b>	48 mm – RJ-2035B / RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B / RJ-3055WB
<b>Maximale Drucklänge</b>	2794 mm
<b>Druckauflösung</b>	203 dpi
<b>Drucken pro Akkuladung</b>	Ca. 36m / 510 Etiketten - RJ-2035B Ca. 20m / 279 Etiketten - RJ-2055WB Ca. 90m / 1260 Etiketten - RJ-3035B Ca. 54m / 750 Etiketten - RJ-3055WB (*Unter Brother Standard Umgebungen)
<b>Schnittstellen</b>	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Mikro) Bluetooth Version.4.2: RJ-2055WB/RJ-3055WB Bluetooth Version 5.0 MFI: RJ-2035B/RJ-3035B WLAN IEEE802.11a/b/g/n unterstützen 2.4GHz und 5GHz – RJ-2055WB/RJ-3055WB NFC (Passiv)
<b>Bluetooth Profile</b>	<b>RJ-2035B / RJ-3035B:</b> Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)/ iAP unterstützt
	<b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b> Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)

<b>WLAN Sicherheit</b>	<b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b> Infrastruktur Modus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open system (Ohne/WEP64/WEP128)</li> <li>• WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)</li> <li>• EAP-FAST (TKIP/AES)</li> <li>• PEAPv0 (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TLS (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TTLS (TKIP/AES)</li> </ul>
<b>Druckersprachen</b>	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - Download
<b>Druckertreiber</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10
	Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Windows SDK</b>	MAC OS: v 10.11 – 10.15
	Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3
	OPOS-Treiber unterstützt 32 Bit und 64 Bit
<b>Mobile SDK</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10
<b>Software</b>	Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Interne Schriftarten und Größen</b>	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Erfordert Drittanbieter Entwicklung mit Brother SDK, weitere Informationen unter <a href="http://www.brother.co.jp/eng/dev/">www.brother.co.jp/eng/dev/</a>
	<b>BarTender Ultra Lite Edition</b> – Barcode Label Design software
	<b>Brother Printer Management Tool</b> – Software für die zentrale Verwaltung von Geräten für die Aktualisierung von Einstellungen, Firmware und anderen Konfigurationen. (Microsoft® Windows®7/ Windows® 8.1 / Windows® 10 only), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
	8 alphanumerische Bitmap-Fonts für die FBPL2 Monotype Image® True type- Font-Engine mit skalierbarer Schriftart CG Triumvirate Bold Condensed
	Download von unterstützten Schriftarten via BPM Software

<b>Interne Barcodes</b>	<b>Linear:</b> Code128UCC, Code128 mit Zeichensätzen A, B, C, EAN128, Interleaved 2 aus 5, Interleaved 2 aus 5 mit Prüfziffer, Standard 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code39, Code39 mit Prüfziffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
	<b>2-dimensional:</b> CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

## Zubehör (optional)

## Betriebsumgebung

<b>Fallschutzhöhe</b>	1,8m (Ohne IP54-Schutzhülle) 2,5m (mit IP54-Schutzhülle - Option) (Unter Brother Standard Umgebungen)
<b>IP Klasse</b>	IP42 ohne Schutzhülle IP54 mit Schutzhülle (Option)
<b>Betriebstemperatur</b>	-15° C to 50° C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	10% bis 90% nicht kondensierend
<b>Ladetemperatur</b>	0° C bis 40° C
<b>Lagertemperatur</b>	-30° C bis 70° C

<b>Schultergurt</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> PA-CC-002 IP54-Schutzhülle mit Schultergurt
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> PA-CC-003 IP54-Schutzhülle mit Schultergurt
<b>Alle Modelle:</b> PA-SS-001 Schultergurt mit Adapter	
<b>Strom Optionen</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> PA-4BC-001 Vierfach Akku-Ladestation PA-CR-003 Single Ladeschale** PA-4CR-001 Vierfach-Ladeschale**
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> PA-BC-005 Akku-Ladestation PA-4BC-002 Vierfach-Akkuladestation PA-CR-004 Single Ladeschale** PA-4CR-002 Vierfach-Ladeschale**

<b>Akku</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> PA-BT-008 Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> PA-BT-009 Wiederaufladbarer Li-ion-Akku
<b>Medien Handlung</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> PA-LPR-002 Linerless-Transportwalzenset <sup>2</sup> PA-RS-001 Rollendistanzstück
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> PA-LPR-003 Linerless-Transportwalzenset <sup>2</sup> PA-RH-002 Rollenhalter PA-RS-002 Rollendistanzstück

\*Verbunden durch Wi-Fi- oder Bluetooth-Kommunikation mit neuem Akku und voller Ladung. Gedruckt mit von Brother spezifizierten Daten (12,5% Abdeckung, 72mm Medienlänge)

\*\*Zubehör demnächst verfügbar

<sup>1</sup> Nur RJ-2055WB und RJ-3055WB

<sup>2</sup> Nur Händler Option

## Medien

<b>Rollendurchmesser (Max.)</b>	30 mm – RJ-2035B / RJ-2055WB 40 mm – RJ-3035B / RJ-3055WB
<b>Rollenbreite (Max.)</b>	58 mm – RJ-2035B / RJ-2055WB 80 mm – RJ-3035B / RJ-3055WB
<b>Medien</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> BDE-1J000-057-030 Papierrolle: 57mm x 6,6m
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> BDE-1J000-079-040 Papierrolle: 79mm x 14m
	<b>RJ-3055WB:</b> BDE-1J044-076-040 Etikettenrolle: 76mm x 44mm, 70 Stück

Alle Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend, unterliegen aber dem Vorbehalt der Änderung ohne vorherige Ankündigung. Brother und das brother-Logo sind beides Wort- und Bildmarken von Brother Industries, Ltd. und in Japan und verschiedenen anderen Ländern registriert. Alle genannten Handelsnamen, Logos und Produktnamen anderer Firmen sind Handelsnamen oder Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
06.08.2020/asm